

TXS-865HSE - Microphone Transmitter



Forbedring af sendekvalitet og maksimering af rækkevidde sikrer pålidelighed og giver fleksibilitet!

Disse funktioner er muliggjort af et innovativt kredsløbsdesign og justerbar sendestyrke (Gælder kun for TXS-865HT).

Ved brug af funktionen REMOSET kan frekvensen på en matchende trådløs sender eller lommesender hurtigt opsættes via modtageren. Det er muligt at opsætte den ønskede sendekanal på senderen via radiosignal og uden visuel kontakt. Dette kan endda gøres under en live transmission! En intelligent analysemetode tillader kun transmission via kanaler, hvor ingen andre sendere er aktive. **UHF PLL lommesender**, med REMOSET teknologi.

- Matcher headsetmikrofoner eller øremikrofoner med 3-polet mini XLR stik
- 124 kanaler i 6 kanalgrupper (506-542 MHz)
- Justerbar følsomhed (12 dB to -18 dB)
- Justerbar attenuator (0 dB/-6 dB/-20 dB)
- Tastelås
- Baggrundsbelyst LCD-indikator for kanal og batteristatus
- Sendestyrke: 10 mW (EIRP)
- Strømforsyning: 2 x 1,5 V batteri, str. AA (medfølger ikke)

Der er begrænsninger eller krav i EU!

Se venligst bemærkningerne vedrørende trådløse systemer i afsnittet "VIGTIG INFORMATION"!

Technical data:

Multifrequency	: 1
General information	:
Description	: pocket transmitter
Carrier frequency range	: 506-542 MHz
Audio frequency range	: 40-18,000 Hz
Channels	: 1
THD	: -
Dynamic range	: -
Latency	:
RF S/N ratio	: -
Operating time	: ? 25 h
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: -
Total weight	: -
Connections	: -
Specifications transmitter	:
Transmitting power	: 10 mW
Operating range	: -
Power supply transmitter	: 2 x batt. AA size,alkaline
Width transmitter	: 68 mm
Height transmitter	: 172 mm
Depth transmitter	: 21 mm
Weight transmitter	: 77 g
Connections transmitter	: 1 x 3-pole mini XLR
Specifications receiver	: -
Audio signal receiver	: -
Power supply receiver	: -
Width receiver	: -
Height receiver	: -
Depth receiver	: -
Weight receiver	: -
Connections receiver	: -